EcoDim.07 Z-Wave Basic
Trykk og vridimmer



EcoDim.07 Z-Wave Basic passer for smarthus som støtter Z-Wave, som også er kompatibel med 90% av alle dimbare led-lys. Dimmeren beskytter mot overbelastnings- og interferenssignaler, og gir optimal dimme og lys stabilitet, der man kan enkelt justere minimum og maksimum lysnivå. Dimmeren passer i de fleste veggbokser og rammesystem som brukes i Norge. Eks: System 55, Elko RS 16, Schneider og Norvesco. Ved installasjonen nyttes de 2 eksisterende ladningene (ingen nøytral ledning kreves). I tillegg støtter den stemmestyring fra Google Assistent og Amazon Alexa.

Tekniske data


Protokoll	Z-Wave Plus
Spenning	220-240 Vac, 50Hz
Maks belastning	0-200W LED, 10-300W halogen
Bryter	Trykk AV/PÅ. Vri for regulering
Eget effektforbruk	<1,3W
Omgivelsestemperatur	0°C - 35°C
Rekkevidde	Inntil 30 meter (avhengig av bygningsmasse)
Dimensjon	70 x 70 x 26.2mm
Vekt	50,3g
Sertifisering	Z-Wave CE RoHS




El-nr. 14 050 05

EcoDim.07 Z-Wave Basic

GTIN nr. 8719322372161





Funksjoner

- Optimal dimbarhet og lysstabilitet LED (max 200W), Glødelamper (max 300W) Halogenlamper (max 300W) Lavspenningslamper med trafo
- Støtter dempningsteknologi: bakkant (faseavskjæring)
- Algoritme for smart lyskilde-deteksjon
- Fungerer med ulike typer brytere: impulsbryter, av/på bryter etc.
- Kompatibel med 2-leder systemer
- Støyfri dimming
- Soft start system
- Registrerer automatisk feil i ledningsnettet, rapporterer om for høy temperatur, ødelagt pære, over-spenning og overbelastning
- Strømmåling
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
- Firmware oppdatering (OTA)

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget.
For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning

intin.no

Intin AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.