

Belastningstabell for ELKO dimmere

Versjon 09.12

												
PRODUKT	El.nr	TYPE	BRYTER	SIKRING	OHMSK LAST	230V HALOGEN	ELEK- TRONISK TRAFO	MAGNETISK/ JERNKJERNE- TRAFO	LYSRØR MED ELEKTRONISK FORKOBLING	LYSRØR 40W	MOTOR	SPESIELL INFO
300 GL	14 714 49	Triac Fasesnitt	Vri	F1,25A	60-300W 50-60Hz							
400 GLI	14 714 50	Triac Fasesnitt	Trykk m/endeveder (6)	F4A	40-400W	40-300W		60-300VA				
315 GLE	14 714 44	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	20-315W	20-300W	20-315VA					Soft start
630 GLE	14 714 45	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	20-630W	20-600W	20-630VA					Soft start
1000 GLE	14 714 70	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	40-1000W	40-900W	40-1000VA					Soft start
420 GLE/I	14 714 69	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	20-420W	20-400W	20-420VA	20-420VA 20-350VA Ringkj.			20-150VA	Soft start
600 GLE/I	14 714 72	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	20-600W	20-550W	20-600VA	20-600VA 20-500VA Ringkj.			20-200VA	Soft start
600 Universal	14 714 73	Transistor Faseavsnitt	Trykk	Elektronisk	20-600W	20-550W	20-600VA	20-600VA 20-500VA Ringkj.	20-550VA cos_0,95	2,5A	20-400VA	Soft start
300 GLEu 60Hz	14 714 64	Transistor Faseavsnitt	Trykk m/endeveder (6)	Elektronisk	40-300W 60Hz	40-250W 60Hz	40-300VA 60Hz					60Hz Soft start
350 LR	14 714 63	Triac Fasesnitt	Trykk m/endeveder (6)	F2A	25-350W	25-250W			8x36W**, 16x18W** 5x58W**, 9x24W**	3x40W **		
1000 LRI	14 714 58	Triac Fasesnitt	Trykk	Elektronisk	40-1000W	40-900W		60-900VA	26x36W**, 54x18W** 16x58W**, 26x24W**	10x40W**	60-600VA	Soft start
400 HR	14 714 48	Triac Fasesnitt	Vri	F4A	20-400W						20-400VA	Dreiebryter
300 GLI/8 A bryter	14 714 57	Triac Triac/Rele	2 x trykk Elektronisk	F2A	60-300W Bryter 8A	60-150W Bryter 8A	- Bryter 8A	60-300VA Bryter 8A	- Bryter 8A	- Bryter 8A		Soft start Gnistfri bryter
1-10 V	14 714 55	Mekanisk Transistor	Trykk	F6,3A	- Bryter 6A		- Bryter 2A		- Bryter 2A			Bryter 1-10V regulator
400 GLE/I Touch	14 714 61	Transistor Faseavsnitt	Trykk Elektronisk	Elektronisk	20-400W	20-350W	20-400VA	20-400VA 20-300VA Ringkj.			20-200VA	Soft start Memory
315 GLE 2 POL	14 714 76	Transistor Faseavsnitt	2 Pol / 1 Pol Vri	Elektronisk	20-315W	20-250W	20-315VA					Soft start
2x200 GLE/I	14 107 32	Transistor Faseavsnitt	2xTrykk	Elektronisk	50-200W pr. kanal	50-150W pr.kanal	50-200VA pr.kanal	50-200VA pr. kanal				Soft start
400 GLE/I Komfort	14 107 35	Transistor Faseavsnitt	Trykk Og Vri	Elektronisk	40-400W	60-350W	40-400VA	60-350VA				Soft start Memory, lys rundt dimmerknapp
Effektmodul	14 714 99		Elektronisk	Elektronisk	700W	700W	700W					Forsterker utg.effekten fra dim- mer med 700W - for innbygging.
Bunnlast	14 715 12				12W							Bunnlast Brukes for lysrør, LED mm.
Transientvern	66 300 70											

NB! Alle oppgitte effekter gjelder for dimmeren montert i omgivelsestemperatur 25 grader. Ved høyere omgivelsestemperatur må belastningen reduseres. Dersom 2 eller flere dimmere monteres inntil hverandre, må belastningen reduseres, se bruksanvisning. **=Bunnlast må benyttes